

### Типоисполнения пунктов распределительных серии ПР11

Условное обозначение	выкл.вводногоНаличие	выкл., Аток вводногоНоминальный	Количество выключателей распределения	
			однопо-люсных	трехпо-люсных
ПР11-1045-21 XX ПР11-3045-21 XX ПР11-3045-54 XX	-	-	6	-
ПР11-1046-21 XX ПР11-3046-21 XX ПР11-3046-54 XX	1	100	6	-
ПР11-1047-21 XX ПР11-3047-21 XX ПР11-3047-54 XX	-	-	-	2
ПР11-1048-21 XX ПР11-3048-21 XX ПР11-3048-54 XX	1	100	-	2
ПР11-1049-21 XX ПР11-3049-21 XX ПР11-3049-54 XX	-	-	3	1
ПР11-1050-21 XX ПР11-3050-21 XX ПР11-3050-54 XX	1	100	3	1
ПР11-1051-21 XX ПР11-3051-21 XX ПР11-3051-54 XX	-	-	12	-
ПР11-1052-21 XX ПР11-3052-21 XX ПР11-3052-54 XX	1	250	12	-
ПР11-3053-21 XX ПР11-3053-54 XX	-	-	-	4
ПР11-3054-21 XX ПР11-3054-54 XX	1	250	-	4
ПР11-1055-21 XX ПР11-3055-21 XX ПР11-3055-54 XX	-	-	6	2
ПР11-1056-21 XX ПР11-3056-21 XX ПР11-3056-54 XX	1	250	6	2
ПР11-1057-21 XX ПР11-3057-21 XX ПР11-3057-54 XX	-	-	18	-
ПР11-1058-21 XX ПР11-3058-21 XX ПР11-3058-54 XX	1	250	18	-
ПР11-1059-21 XX ПР11-3059-21 XX ПР11-3059-54 XX	-	-	-	6
ПР11-1060-21 XX ПР11-3060-21 XX ПР11-3060-54 XX	1	250	-	6

Условное обозначение	выкл.вводногоНаличие	выкл., Аток вводногоНоминальный	Количество выключателей распределения	
			однопо-люсных	трехпо-люсных
ПР11-1061-21 XX ПР11-3061-21 XX ПР11-3061-54 XX	-	-	12	2
ПР11-1062-21 XX ПР11-3062-21 XX ПР11-3062-54 XX	1	250	12	2
ПР11-1063-21 XX ПР11-3063-21 XX ПР11-3063-54 XX	-	-	6	4
ПР11-1064-21 XX ПР11-3064-21 XX ПР11-3064-54 XX	1	250	6	4
ПР11-1065-21 XX ПР11-3065-21 XX ПР11-3065-54 XX	-	-	24	-
ПР11-1066-21 XX ПР11-3066-21 XX ПР11-3066-54 XX	1	250	24	-
ПР11-1067-21 XX ПР11-3067-21 XX ПР11-3067-54 XX	-	-	-	8
ПР11-1068-21 XX ПР11-3068-21 XX ПР11-3068-54 XX	1	250	-	8
ПР11-1069-21 XX ПР11-3069-21 XX ПР11-3069-54 XX	-	-	18	2
ПР11-1070-21 XX ПР11-3070-21 XX ПР11-3070-54 XX	1	250	18	2
ПР11-1071-21 XX ПР11-3071-21 XX ПР11-3071-54 XX	-	-	12	4
ПР11-1072-21 XX ПР11-3072-21 XX ПР11-3072-54 XX	1	250	12	4
ПР11-1073-21 XX ПР11-3073-21 XX ПР11-3073-54 XX	-	-	6	6
ПР11-1074-21 XX ПР11-3074-21 XX ПР11-3074-54 XX	1	250	6	6
ПР11-1075-21 XX ПР11-3075-21 XX ПР11-3075-54 XX	-	-	30	-
ПР11-1076-21 XX ПР11-3076-21 XX ПР11-3076-54 XX	1	250	30	-

Условное обозначение	выкл. вводного	Наличие	Количество выключателей распределения	
			выкл., Аток вводногоНоминальный	однопо-лосных
ПР11-1077-21 XX ПР11-3077-21 XX ПР11-3077-54 XX ПР11-7077-21 XX ПР11-7077-54 XX	-	-	-	10
ПР11-1078-21 XX ПР11-3078-21 XX ПР11-3078-54 XX ПР11-7078-21 XX ПР11-7078-54 XX	1	250	-	10
ПР11-1079-21 XX ПР11-3079-21 XX ПР11-3079-54 XX	-	-	24	2
ПР11-1080-21 XX ПР11-3080-21 XX ПР11-3080-54 XX	1	250	24	2
ПР11-1081-21 XX ПР11-3081-21 XX ПР11-3081-54 XX	-	-	18	4
ПР11-1082-21 XX ПР11-3082-21 XX ПР11-3082-54 XX	1	250	18	4
ПР11-1083-21 XX ПР11-3083-21 XX ПР11-3083-54 XX	-	-	12	6
ПР11-1084-21 XX ПР11-3084-21 XX ПР11-3084-54 XX	1	250	12	6
ПР11-1085-21 XX ПР11-3085-21 XX ПР11-3085-54 XX	-	-	6	8
ПР11-1086-21 XX ПР11-3086-21 XX ПР11-3086-54 XX	1	250	6	8
ПР11-1087-21 XX ПР11-3087-21 XX ПР11-3087-54 XX	-	-	18	-
ПР11-1088-21 XX ПР11-3088-21 XX ПР11-3088-54 XX	1	400	18	-
ПР11-1089-21 XX ПР11-3089-21 XX ПР11-3089-54 XX	-	-	-	6
ПР11-1090-21 XX ПР11-3090-21 XX ПР11-3090-54 XX	1	400	-	6
ПР11-1091-21 XX ПР11-3091-21 XX ПР11-3091-54 XX	-	-	12	2
ПР11-1092-21 XX ПР11-3092-21 XX ПР11-3092-54 XX	1	400	12	2

Условное обозначение	выкл. вводного	Наличие	Количество выключателей распределения	
			выкл., Аток вводногоНоминальный	однопо-лосных
ПР11-1093-21 XX ПР11-3093-21 XX ПР11-3093-54 XX	-	-	6	4
ПР11-1094-21 XX ПР11-3094-21 XX ПР11-3094-54 XX	1	400	6	4
ПР11-1095-21 XX ПР11-3095-21 XX ПР11-3095-54 XX	-	-	24	-
ПР11-1096-21 XX ПР11-3096-21 XX ПР11-3096-54 XX	1	400	24	-
ПР11-1097-21 XX ПР11-3097-21 XX ПР11-3097-54 XX	-	-	-	8
ПР11-1098-21 XX ПР11-3098-21 XX ПР11-3098-54 XX	1	400	-	8
ПР11-1099-21 XX ПР11-3099-21 XX ПР11-3099-54 XX	-	-	18	2
ПР11-1100-21 XX ПР11-3100-21 XX ПР11-3100-54 XX	1	400	18	2
ПР11-1101-21 XX ПР11-3101-21 XX ПР11-3101-54 XX	-	-	12	4
ПР11-1102-21 XX ПР11-3102-21 XX ПР11-3102-54 XX	1	400	12	4
ПР11-1103-21 XX ПР11-3103-21 XX ПР11-3103-54 XX	-	-	6	6
ПР11-1104-21 XX ПР11-3104-21 XX ПР11-3104-54 XX	1	400	6	6
ПР11-1105-21 XX ПР11-3105-21 XX ПР11-3105-54 XX	-	-	30	-
ПР11-1106-21 XX ПР11-3106-21 XX ПР11-3106-54 XX	1	400	30	-
ПР11-1107-21 XX ПР11-3107-21 XX ПР11-3107-54 XX ПР11-7107-21 XX ПР11-7107-54 XX	-	-	-	10
ПР11-1108-21 XX ПР11-3108-21 XX ПР11-3108-54 XX ПР11-7108-21 XX ПР11-7108-54 XX	1	400	-	10

Условное обозначение	выкл. вводного	Наличие выкл., Аток вводногоНоминальный	Количество выключателей распределения	
			однопо-люсных	трехло-люсных
ПР11-1109-21 XX ПР11-3109-21 XX ПР11-3109-54 XX	-	-	24	2
ПР11-1110-21 XX ПР11-3110-21 XX ПР11-3110-54 XX	1	400	24	2
ПР11-1111-21 XX ПР11-3111-21 XX ПР11-3111-54 XX	-	-	18	4
ПР11-1112-21 XX ПР11-3112-21 XX ПР11-3112-54 XX	1	400	18	4
ПР11-1113-21 XX ПР11-3113-21 XX ПР11-3113-54 XX	-	-	12	6
ПР11-1114-21 XX ПР11-3114-21 XX ПР11-3114-54 XX	1	400	12	6
ПР11-1115-21 XX ПР11-3115-21 XX ПР11-3115-54 XX	-	-	6	8
ПР11-1116-21 XX ПР11-3116-21 XX ПР11-3116-54 XX	1	400	6	8

Условное обозначение	выкл. вводного	Наличие выкл., Аток вводногоНоминальный	Количество выключателей распределения	
			однопо-люсных	трехло-люсных
ПР11-3117-21 XX ПР11-3117-54 XX	-	-	-	4
ПР11-3118-21 XX ПР11-3118-54 XX	1	250	-	4
ПР11-3119-21 XX ПР11-3119-54 XX ПР11-7119-21 XX ПР11-7119-54 XX	-	-	-	6
ПР11-3120-21 XX ПР11-3120-54 XX ПР11-7120-21 XX ПР11-7120-54 XX	1	400	-	6
ПР11-3121-21 XX ПР11-3121-54 XX ПР11-7121-21 XX ПР11-7121-54 XX	-	-	-	8
ПР11-3122-21 XX ПР11-3122-54 XX ПР11-7122-21 XX ПР11-7122-54 XX	1	630	-	8
ПР11-7123-21 XX ПР11-7123-54 XX	-	-	-	12
ПР11-7124-21 XX ПР11-7124-54 XX	1	630	-	12