

**Типы и схемы принципиальные шкафов  
распределительных силовых серий ШРС1 и ШР11**

Типоисполнение шкафов		Ном. ток вводного аппарата, А	Кол. групп и номин. ток предохранителей			Схемы принципиальные	Габаритные размеры, мм
ШРС1	ШР11		63А	100А	250А		
-20 (50)	-73701-	250	5				1650x500x300
-21 (51)	-73702-			5			
-22 (52)	-73703-		2	3			
-23 (53)	-73504-	400	8				1650x700x300
-24 (54)	-73505-			8			
-210 (510)	-73506-				8		
-29 (59)	-73707-	400		3	2		1650x500x300
-26 (56)	-73708				5		
-25 (55)	-73509-	400	4	4			1650x700x300
-28 (58)	-73510-		2	4	2		
-27 (57)	-73511-			6	2		
	-73512-	400	8				1650x700x300 (с предохранителями на 400А на вводе)
	-73513-			8			
	-73514-				8		
	-73515-		4	4			
	-73516-		2	4	2		
	-73517-		6	2			
	-73518-	400	8				1650x700x300 (с двумя аппаратами на вводе)
	-73519-			8			
	-73520-				8		
	-73521-		4	4			
	-73522-		2	4	2		
	-73523-		6	2			